

# ARTA G15 HD



CB



Laminátor na formátované fólie

Prosím prečítajte si a dodržujte tieto bezpečnostné opatrenia:



- Tento laminátor používajte len na účel laminovania papierových dokumentov / fotografií.
- Laminátor musí byť pripojený iba k napájaciemu napätiu odpovedajúcemu elektrickému výkonu uvedenému na stroji.
- Laminátor by mal byť pripojený do zásuvky blízko a ľahko prístupnej pre zariadenie.
- Nepripájajte k viac adaptérom, ani nepoužívajte predlžovací kábel.
- Zaisťte, aby žiadne lamina neobsahovalo kovové predmety, ako sponky, spinky na papier
- Nelaminujte prázdnu laminovaciu fóliu.
- Zaisťte, aby laminovaný materiál bol správnej veľkosti k použitej laminovacej fólii.
- Pred ďalším laminovaním odstráňte hotovú lamináciu z jednotky.
- Použite vhodné laminovacie fólie pre požadované nastavenie
- Laminovanie začnite, až keď príslušné LED svetlo neblíka.
- Nepokúšajte sa jednotku sami servisovať alebo opravovať. **Je to ZAKÁZANÉ.**
- V prípade poruchy odpojte jednotku zo zásuvky a obráťte sa na autorizovaného servisného zástupcu ohľadne ďalších požadovaných opráv.
- Ak je poškodený kábel alebo zástrčka, laminátor nepoužívajte
- Po každom použití stroj vypnite.
- Nedodrženie týchto pokynov môže mať za následok poškodenie / zranenie a neuznanie vašej záruky.

## Špecifikácia/Technické data



	ARTA G10 HD -EU	ARTA G15 HD-EU
Max. vstupná šírka	235mm	330mm"
Hrúbka laminovacej fólie	75-250mic	75-250mic
Rýchlosť laminácie	250 mm/min.	250mm/ min.
Funkcia uvoľnenia lam. fólie	áno	áno
Doba ohrevu	1 minúta	1minúta
Príkon	230V/50HZ, 400W	230V/50HZ, 600W
Rozmery	360 x 112 x 65mm	455 x 112 x 65
Hmotnosť	1.1kg	1.6kg

### Upozornenie na režim spánku:

Ak je stroj zapnutý 30 minút, prejde do režimu spánku a LED diody budú asi 1 minútu, jedna po druhej blikať. Môžete zvoliť medzi stlačením ľubovoľného tlačítka na opätovnú aktiváciu prevádzky alebo odpojením jednotky.

